



## Trapano avvitatore

Trapano avvitatore a batteria, **Electronic Motor Protection (EMP)** per proteggere il motore dal sovraccarico, perfetto controllo dell'utensile grazie all'innovativo **"Electronic Rotation Control"** e l'impugnatura supplementare con meccanismo **"Easy Locking"** innovativo e unico sistema di sicurezza con blocco assiale e radiale, cambio a 2 velocità con alte coppie sia in foratura che in avvitamento, tecnologia al litio **"CoolPack"** Bosch per una durata delle batterie fino al 100%, sostituzione rapida degli accessori con una mano sola grazie al mandrino autoserrante a una boccola con Auto-Lock, freno motore elettrico per un lavoro preciso negli avvitamenti in serie, buona visuale della superficie di lavoro grazie alla luce LED, **nessun effetto memoria** in quanto la batteria può essere ricaricata in qualsiasi momento indipendentemente dal livello di carica e senza rischiare di danneggiare le celle, Electronic Cell Protection Bosch (ECP) per proteggere la batteria dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo, LED per l'indicazione dello stato di carica della batteria, impugnatura ergonomica con ingombro ridotto e rivestimento Softgrip per lavorare senza sforzi.

**Dotazione:** - 2 batterie - 1 caricabatteria rapido - 1 impugnatura supplementare - 1 valigetta L-Boxx



Li-Ion	Volt 14,4	Ah 4,0



R05610	€	Capacità batteria (Ah)	Tensione batteria (V)	N° di giri (1/min)	Apertura mandrino (mm)	Ø max foratura acciaio (mm)	Ø max foratura legno (mm)	Ø max vite (mm)	Regolazione coppia di serraggio	Coppia max di serraggio (Nm)	Reversibilità	Peso con batteria (Kg)
R056100005	-- ♦	4	14,4	0÷400 / 0÷1700	1,5-13	13	45	10	25 posizioni	75	sì	2,3



## Trapano avvitatore

Trapano avvitatore a batteria con motore **"Brushless"** senza spazzole con rendimento maggiore del 30%, **ingranaggi di trasmissione in metallo pieno cambio a 4 velocità**, batteria agli ioni di litio, un cavo separato per la comunicazione protegge la batteria e l'utensile dai sovraccarichi, **regolazione elettronica della coppia**, il motore e l'elettronica sono protetti completamente dalla polvere, 1200 avvitature con una sola carica della batteria, mandrino portapunte con ganasce in metallo duro riportate per un serraggio dei codoli tondi molto affidabile.

Garanzia FEIN PLUS 3 anni incluse batteria e caricabatteria.

**Dotazione:** - 2 batterie - 1 caricabatteria rapido - 1 valigetta



Li-Ion	Volt 14,4	Ah 5,0



R05500	€	Capacità batteria (Ah)	Tensione batteria (V)	N° di giri (1/min)	Apertura mandrino (mm)	Ø max foratura acciaio (mm)	Ø max foratura legno (mm)	Ø max vite (mm)	Regolazione coppia di serraggio	Coppia max di serraggio (Nm)	Reversibilità	Peso (Kg)
R055000005	-- ♦	5	14,4	400/800/1950/3850	1,5-13	13	50	8	-	85	sì	2,1



## Trapano avvitatore

Trapano avvitatore a batteria con motore **"Brushless"** senza spazzole con rendimento maggiore del 30%, **ingranaggi di trasmissione in metallo pieno cambio a 4 velocità**, batteria agli ioni di litio, un cavo separato per la comunicazione protegge la batteria e l'utensile dai sovraccarichi, **regolazione elettronica della coppia**, il motore e l'elettronica sono protetti completamente dalla polvere, 1200 avvitature con una sola carica della batteria, mandrino portapunte **rimovibile** con ganasce in metallo duro riportate per un serraggio dei codoli tondi molto affidabile, portabit magnetico al neodimio indicato per bit forme C 6,3 e E 6,3.

Garanzia FEIN PLUS 3 anni incluse batteria e caricabatteria.

**Dotazione:** - 2 batterie - 1 caricabatteria rapido - 1 mandrino portapunta rimovibile/portabit separato - 1 valigetta



Li-Ion	Volt 14,4	Ah 5,0



R05510	€	Capacità batteria (Ah)	Tensione batteria (V)	N° di giri (1/min)	Apertura mandrino (mm)	Ø max foratura acciaio (mm)	Ø max foratura legno (mm)	Ø max vite (mm)	Regolazione coppia di serraggio	Coppia max di serraggio (Nm)	Reversibilità	Peso (Kg)
R055100005	-- ♦	5	14,4	400/800/1950/3850	1,5-13	13	50	8	-	85	sì	1,9